

AS251S

シリアル(RS-232)オートスイッチ: 2 to 1



※AS251Sは2007年10月9日に販売終了しました。

2入力から、1出力のシリアル切替え



特長

- 外部電源不要
- 2入力から、1出力のシリアル切替え
- シリアルプリンタなどのRS-232機器の共有切替え可能
- FCC認可

仕様

コネクタ	
入力	DB-25ピン メス×2
出力	DB-25ピン オス×1
LED	
入力	2
ポート選択	自動 / 手動
入力アービトラージョン	先入先出方式(First Come First Served)
ファンクションキー	手動 / 選択
ケーブル長	15 m
タイムアウト選択	10 ~ 60秒
消費電力	AC9V:0.1W:0.46BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.05 kg (0.11 lb)
サイズ(W×D×H)	93×77×26 mm

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.